Оборудование фирмы Atlas Copco

# Бензиновый генератор Atlas Copco QEP R5 50Hz с однофазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)



Портативный генератор Atlas Copco QEP R5 с бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 5.7 кВт и альтернатором мощностью 5,3 кВа (4,8 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.66 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 18 литров израсходуется не менее чем через 10.8 часов непрерывной работы. **Генераторы с индексом R оснащаются встроенным изометром и автоматическим выключателем, благодаря чему сводиться к нулю риск повреждения генератора из-за неправильного использования или перегрузки.**

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная мощность, Вт: | 4800 |
| Максимальная мощность, Ва: | 5300 |
| Резервная мощность, Вт: | 3900 |
| Резервная мощность, Ва: | 4200 |
| **Разъемы питания:** | |
| SCHUKO 230V 16A IP54: | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44: | 1 |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | Honda GX270 |
| Мощность, кВт: | 5.7 |

| | |
|---|---|
| Скорость вращения: | 3000 |
| Пуск: | Элек. |
| Объем бака, л: | 18 |
| **Автономность/расход топлива:** | |
| При нагрузке 75%: | 10.84 ч (1.66 л/ч) |
| При нагрузке 100%: | 8.11 ч (2.22 л/ч) |
| **Уровень шума:** | |
| Мощность звука, LwA (dB(A)): | 97 |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м): | 71 |
| **Габариты и вес:** | |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 842x523x557 |
| Вес, кг: | 76 |

## Особенности

Вольтметр, счетчик часов и реле контроля изоляции. Большой топливный бак. Электрический пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита. Автоматический регулятор напряжения (AVR). **Колесный комплект по заказу.**

## Презентация линейки генераторов серии QEP на английском языке

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**