

Высокочастотный блок питания HUSQVARNA PP 65 POWER PACK

Блок питания Husqvarna PP 65 представляет собой высокочастотный преобразователь тока с воздушным охлаждением энергоблока, обеспечивающий работу устройств, работающих по технологии PRIME с током высокой частоты. Может служить для питания бурильной машины Husqvarna DM 650, электрорезчика Husqvarna K6500 или кольцереза K 6500 Ring. Преобразователь может подключаться как к однофазным, так и к трехфазным сетям.



Технические характеристики

Напряжение 1-ф, В:	220 - 240
Напряжение 3-ф, В:	200 - 480
Минимальная потребляемая мощность при 1-ф, кВт:	5
Минимальная потребляемая мощность при 3-ф, кВт:	10
Максимальная выходная мощность при 1-ф, кВт:	4
Максимальная выходная мощность при 3-ф, кВт:	6,5
Номинальный ток 1-ф подключения при 220В, А:	16
Номинальный ток 3-ф подключения при 400В, А:	12
1-фазное подключение:	L+N+PE
3-фазное подключение:	L1+L2+L3+N+PE / L1+L2+L3+PE
Вес, кг:	9,5
Охлаждение:	Воздушное

Присоединяется к оборудованию

Бурильная машина Husqvarna DM 650. Ручной резчик Husqvarna K 6500. Ручной кольцерез Husqvarna K 6500 Ring.

Особенности

Преобразователь тока создан для питания машин, работающих по технологии PRIME с током высокой частоты. Воздушное охлаждение энергоблока, не требует подключения воды (за исключением работ с

мокрой резкой). Настройка мощности гибкая и позволяет подключать прибор как к однофазным, так и к трехфазным сетям. Компактные размеры и малый вес делают преобразователь удобным при транспортировке. Присоединенное оборудование определяется и настраивается автоматически. Цифровой дисплей и удобное меню обеспечивают эффективное управление преобразователем. В комплект поставки входят кабель питания и соединительный кабель для подключения рабочих устройств.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>