

Блок автоматики 17 кВА, 1 ф - EAS 17M

автоматика аварийного электроснабжения EAS 17M Автоматика аварийного электроснабжения в случае прекращения или нарушения штатного электрического энергоснабжения берет на себя функции резервного источника электроэнергии. В состав описываемого агрегата аварийного электроснабжения входят автоматика аварийного электроснабжения (блок EAS) и электростанция ET_M-10000S_SD/RME_AUT. Электростанция конструктивно подготовлена для эксплуатации совместно с автоматикой аварийного электроснабжения (то есть в обозначении ее типа присутствует аббревиатура "AUT"). **Автоматика**



аварийного электроснабжения: осуществляет непрерывный контроль параметров напряжения сети электропитания по фазе; при исчезновении фазного напряжения или при пониженном напряжении запускает электростанцию; производит переключение со штатного (сетевого) режима электропитания на аварийный (и обратно); непрерывно следит за работой электростанции; автоматически выполняет тестирование и тем самым поддерживает агрегат аварийного электроснабжения в состоянии постоянной готовности к эксплуатации. **Отличительные особенности:** микропроцессорное управление высокая коммутационная способность возможность выполнения всех необходимых настроек с передней панели непрерывный контроль напряжения (способ измерения типа RMS, позволяющий исключить погрешности измерения) металлический корпус индикация параметров работы на лицевой панели кнопка аварийного останова зарядка аккумуляторных батарей **Характеристики:** Макс. мощность (230В) - 11,5кВА Максимальный ток - 50 А Степень защиты - IP 40 Габариты (мм) - 500x320x225 Вес (кг) - 12.5 Температурный диапазон эксплуатации (°C) - от 0° до 40°

Технические характеристики

Применение опции: Блок автоматики 17 кВА, 1 фаза, для ET M 8000

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____